

Detektor z ravno ploskvijo
Flat Panel Detector

AR-C3543W
AR-C4343W

Navodila za uporabo



Za kupce

Pomembne informacije o uporabi in upravljanju izdelka

1. Ta izdelek je v skladu z lokalnimi radiofrekvenčnimi predpisi, ki veljajo v državi ali regiji, kjer ste kupili izdelek. Upoštevajte, da izdelka ne morete uporabljati na nobenem drugem območju. Pri uporabi izdelka sledite opombam o radijski frekvenci v tem priročniku.
2. Izdelek lahko uporablja samo zdravnik ali zakonsko potrjen operater.
3. Za ohranjanje varnosti izdelka in njegovo delovanje je odgovorno vzdrževalno osebje.
4. Priključitev sistema, ki uporablja ta izdelek, na omrežje lahko povzroči tveganja za paciente, operaterje ali tretje osebe. Ta tveganja mora predhodno oceniti oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje. Ta odgovorna oseba mora oceniti tudi tveganja, ki nastanejo ob spremembah omrežja po priključitvi (vključno s spremembami konfiguracije omrežja, dodajanju elementov v omrežje ali prekinitvi povezave elementov z omrežjem in posodobitvami ali nadgradnjami opreme, priključene na omrežje).

Opombe o odstranjevanju izdelka

- Odstranjevanje tega izdelka na nezakonit način ima lahko negativen vpliv na zdravje ljudi in okolje. Pri odstranjevanju tega izdelka zato poskrbite, da boste sledili postopku, ki je v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo na vašem območju.



Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEA (2012/19/EU) in nacionalno zakonodajo ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščen trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščen zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO). Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o tem, kam lahko odpeljete vašo odpadno opremo, se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali dobavitelja, kjer ste kupili izdelek.

Zgornje informacije, vključno z informacijami o baterijah, so na voljo tudi na naši spletni strani v uradnih jezikih vsake posamezne države EU. Glejte <https://global.canon/en/ifu/medcom/envfile/weee-battery-eu.pdf>.

1 Varnostne informacije

1.1 Varnostni ukrepi

Upoštevajte naslednje zaščitne ukrepe in pravilno uporabljajte izdelek, da preprečite telesne poškodbe in poškodovanje kakršnekoli opreme/podatkov.

Okolje delovanja/shranjevanja

- **Izdelka ne uporabljajte ali shranjujte v bližini vnetljivih kemikalij, kot so alkohol, razredčila, bencin itd.**

Če pride do razlitja ali izhlapevanja kemikalij, to lahko privede do požara ali električnega udara prek stika z električnimi deli znotraj izdelka. Vnetljiva so tudi nekatera sredstva za razkuževanje. Uporabljajte jih previdno.

- **Opreme ne priključujte na ničesar drugega, razen na označene izdelke.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

- **Izdelka ne nameščajte ali shranjujte na nobeni drugi lokaciji kot na tistih, ki so navedene spodaj.**

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare ali nepravilnega delovanja izdelka, okvare izdelka, požara ali telesne poškodbe.

- V bližini naprav, ki zahtevajo uporabo vode.
- Na krajih, kjer bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- V bližini zračnih odprtin klimatske naprave ali opreme za prezračevanje.
- V bližini vira toplote, denimo grelca.
- Na krajih z nestabilnim napajanjem.
- Na tleh.
- V prašnem okolju.
- V slanem ali žveplenem okolju.
- Na krajih z visoko temperaturo ali vlažnostjo.
- Na krajih, kjer zmrzuje ali se ustvarja kondenz.
- Na krajih, kjer lahko pride do vibracij.
- Na nagnjeni ali nestabilni površini.

- **Poskrbite, da bo pacient v neprekinjenem stiku s površino detektorja manj kot 10 minut. Glede na toploto, ki jo proizvede notranja naprava, lahko pride do zvišanja temperature površine detektorja za največ 10 °C. Preprečite dolgotrajen stik s površino detektorja, da zmanjšate fizično obremenitev in možnost nizkotemperaturnih opeklin zaradi stika s kožo pacienta.**

- Če pri uporabi detektorja opazite neobičajno povišanje temperature, ki je višje od temperatur, navedenih spodaj, nemudoma prenehajte uporabljati detektor in se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.

Najvišja temperatura detektorja: 45 °C*.

* Izmerjeno s testom maksimalne obremenitve družbe Canon pri temperaturi okolice 35 °C.

Napajanje in kabli

- Na kable ne polagajte težkih predmetov, kot je medicinska oprema, in jih ne vlecite, upogibajte, zvijajte ali pohoajte, da ne poškodujete njihovega plašča. Poleg tega jih tudi ne spreminjajte.

S tem namreč lahko poškodujete kable, kar lahko privede do požara ali električnega udara.

- Če se je na izdelku ustvaril kondenz, izdelka NE vklaplajte.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.

- Pri uporabi povezovalnega kabla ali kabla za priključitev na računalnik, se izdelek rahlo namagnetni. Kadar je treba rentgenskemu slikanju izpostaviti paciente s srčnim spodbujevalnikom, poskrbite, da ti pacienti med slikanjem ne bodo imeli težav.

Če pride do težav, odmaknite izdelek (povezovalni kabel ali kabel za priključitev na računalnik) proč od pacientov in se posvetujte z zdravnikom.

- Vtikač trižilnega napajalnega kabla vedno priključite v ozemljeno vtičnico z izmeničnim tokom.
- Za enostaven odklop vtikača napajalnega kabla poskrbite, da v bližini vtičnice ne bo nobenih ovir.

V nasprotnem primeru v nujnih primerih morda ne boste mogli odklopiti vtikača.

- Ker je kabel izdelka zelo dolg, poskrbite, da med uporabo ne pride do zapletanja kablov. Pazite tudi, da se vam stopala ne ujamejo v kabel.

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare izdelka ali telesne poškodbe uporabnika, če se ta spotakne čez kabel.

- Če je baterija slaba, je ne polnite.

Če boste uporabljali baterijo, ki ji je potekla njena življenjska doba, lahko to privede do pregrevanja, požara ali eksplozije.

- Ne polnite baterije, kadar je izdelek pokrit z nečim (denimo krpo).

To namreč lahko povzroči pregrevanje ali požar.

Ravnanje z izdelkom

- **Na izdelek ne polagajte ničesar.**

Stvar na opremi lahko namreč pade z nje in povzroči telesno poškodbo. Če v izdelek padejo kovinski predmeti, kot so igle ali sponke, ali če pride do razlitja tekočine, to lahko privede do požara ali električnega udara.

- **Po izdelku ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na tla. Z izdelkom ravnajte previdno, saj je to precizen pripomoček.**

Ob močnem sunku se lahko izdelek poškoduje, kar lahko privede do požara ali električnega udara, če boste nadaljevali z njegovo uporabo, ne da bi ga prej popravili.

- **Pri pritrdjevanju baterijskega sklopa bodite previdni.**
- **Prepričajte se, da je baterijski sklop pravilno pritrjen.**
- **Poskrbite, da bo pacient pri miru in da se ne bo po nepotrebnem dotikal delov opreme.**

Če se pacient dotakne priključkov ali stikal, to lahko privede do električnega udara ali nepravilnega delovanja izdelka.

- **Med uporabo se vedno prepričajte, da ni težav s sistemom ali pacientom. Če pride do težave, ustrezno ukrepajte, denimo izklopite sistem.**
- **Ne polivajte tekočine ali kemikalij po izdelku oziroma ne pustite, da pride izdelek v stik s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami, kadar je pacient poškodovan.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara. Detektor je zaščiten pred prahom in tekočinami. Kljub temu upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.

- Detektorja ne potaplajte v vodo.
- Detektorja ne uporabljajte na mestu, kjer bi se lahko zmočil zaradi obilice dežja.
- Če se detektor potopi v vodo ali kako drugače zmoči, ga obrišite s suho krpo, prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.
- Po potrebi zavijte detektor v pregrinjalo za enkratno uporabo, da preprečite tveganje za okužbo.
- Zaščita pred prahom in vodo je lahko ogrožena, če kaj prileti v detektor, če detektor pade ali prejme močan sunek.
- Čvrsto pritrdite pokrov za baterijski sklop. V nasprotnem primeru detektor morda ne bo zaščiten pred prahom in tekočinami.
- Pokrova za baterijski sklop ne odpirajte, če je na detektorju prah ali se detektor zmoči.
- Če v predal za baterijski sklop vstopita voda ali prah in se tam zadržita, detektorja ne uporabite.
- Pokrov za baterijski sklop je potrošni material. Če pokrov spremeni obliko ali pride do poškodovanja ali razpoka na pakiranju, zamenjajte pokrov za baterijski sklop z novim. Če boste nadaljevali z uporabo poškodovanega pokrova za baterijski sklop, lahko pride do vdora prahu ali vode v detektor.
- Stiki med povezovalnim kablom in razdelilcem za napajanje ter med kablom za priključitev na računalnik in prenosnim računalnikom niso odporni na prah ali vodo.

- **Iz varnostnih razlogov IZKLOPITE izdelek, kadar ga ne uporabljate.**

- **Na izdelek ne polagajte prevelike teže. Detektorja ne uporabljajte tako, da bo izpostavljen lokalni obremenitvi 100 kg ali več.**
Če presežete mejno obremenitev, lahko s tem poškodujete napravo v notranjosti opreme.
- **Ne dotikajte se terminalov elektrod na detektorju in baterijskem sklopu.**
- **Zagotovite, da se bo detektor pri uporabi v vodoravnem položaju (horizontalno) uporabljal na ravni površini.**
Če je detektor nameščen diagonalno in nanj pritisnete, lahko s tem poškodujete notranjo napravo.
- **Kadar detektor uporabljate v pokončnem položaju, poskrbite, da ga boste čvrsto držali.**
V nasprotnem primeru lahko detektor pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo uporabnika ali pacienta, ali se prekucne, kar lahko povzroči poškodbo naprave v njegovi notranjosti.
- **Zagotovite, da se bo za ta izdelek uporabljal samo namenski baterijski sklop.**
- **Če pride do iztekanja tekočine v baterijah in pride ta v stik z vašo kožo ali oblačili, jo nemudoma sperite s tekočo vodo itd.**
Stik z baterijsko tekočino lahko povzroči draženje kože.

Ob pojavu težave

- **Če pride do česarkoli od naslednjega, nemudoma IZKLOPITE izdelek, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice ter se obrnite na svojega prodajnega zastopnika:**
 - v primeru dima, nenavadnega vonja ali neobičajnega zvoka
 - če pride do razlitja tekočine čez izdelek ali je vanj skozi odprtino vstopil kovinski predmet
 - če vam izdelek pade in se poškoduje

Pregled, razkuževanje in čiščenje

- **Površine izdelka ne čistite z vnetljivimi topili.**
Ko nameravate očistiti izdelek, ga najprej IZKLOPITE, odstranite baterijski sklop in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina, razredčil ali drugih vnetljivih topil. V nasprotnem primeru lahko to privede do požara.
- **Vtikač napajalnega kabla redno čistite tako, da ga najprej iztaknete iz električne vtičnice in nato z njega, njegovih zunanjih delov ter električne vtičnice s krpo obrišete prah ali umazanijo.**
Če bo kabel dolgo časa priključen na prašnem, vlažnem ali sajastem mestu, bo prah okoli vtikača nase vezal vlago, kar lahko povzroči okvaro izolacije, ki lahko privede do požara.
- **Po vsaki preiskavi obrišite površine detektorja, ki so v stiku z pacientom, z razkužilom, denimo etanolom za razkuževanje, da preprečite tveganje okužbe.**
Okužba s krvjo ali drugi vzroki lahko povzročijo pojav kužne bolezni. Za podrobnosti o razkuževanju se obrnite na specialista.

- Razkužil ali čistil ne pršite neposredno po detektorju.
- Ta izdelek in drugo opremo vedno ohranjajte čisto in vedno odstranite ves prah in umazanijo.

Prah in umazanija lahko povzročita nepravilno delovanje opreme, ki je del radiografskega sistema, denimo tega izdelka in računalnikov.

- Baterijski sklop očistite tako, da ga obrišete s krpo, rahlo navlaženo z vodo ali razredčenim nevtralnim čistilnim sredstvom.

Baterijski sklop ni zaščiten pred tekočinami. Pri čiščenju baterijskega sklopa pazite, da čistila ne polijete po elektrodah.

- Po čiščenju popolnoma osušite baterijski sklop in ga pritrdite nazaj na detektor.
- Vse druge dele, razen predela detektorja, kjer se nahajajo senzorji, očistite tako, da jih previdno obrišete, pri tem pa pazite, da čistila ne boste polili po delu, kjer je pritrjen baterijski sklop (elektrodah).
- Za čiščenje površine detektorja in drugih naprav uporabljajte vodo ali razredčeno nevtralno čistilo. Ne uporabljajte čistega alkohola, razredčila, bencina ali kloriranih topil. S temi namreč lahko poškodujete površino detektorja in druge naprave.
- Po razkuževanju ali čiščenju popolnoma osušite detektor.

1.2 Opombe o radijski frekvenci

Ta izdelek je v skladu z lokalnimi radiofrekvenčnimi predpisi, ki veljajo v državi ali regiji, kjer ste kupili izdelek. Upoštevajte, da tega izdelka ne morete uporabljati na nobenem drugem območju, razen v državi ali regiji, kjer ste ga kupili.

V frekvenčnem pasu, ki ga uporablja ta izdelek, lahko deluje tudi druga industrijska, znanstvena ali medicinska oprema, kot so mikrovalovne pečice, kot tudi interne radijske postaje na zadevni lokaciji (potrebna licenca) in radijske postaje s specifikirano nizko močjo (licenca ni potrebna) za identifikacijo mobilnih naprav, kot so tiste, ki se uporabljajo v proizvodnih linijah itd., ter amaterske radio postaje (potrebna je licenca). Uporaba tega izdelka lahko povzroči radiofrekvenčne motnje v delovanju zgoraj omenjene opreme in radijskih postaj, zato pred uporabo zagotovite, da razumete previdnostne ukrepe v nadaljevanju.

- Pred uporabo tega izdelka zagotovite, da v bližini ne deluje nobena interna radijska postaja in radijska postaja z nizko močjo za identifikacijo mobilnih naprav.
- V primeru, da radijski valovi iz tega izdelka povzročijo škodljive motnje v delovanju internih radijskih postaj za identifikacijo mobilnih naprav, nemudoma prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.
- Na svojega prodajnega zastopnika se obrnite tudi, če pride do kakršnihkoli drugih težav, kot so škodljive radiofrekvenčne motnje, ki jih povzroča ta izdelek, in vplivajo na delovanje radijskih postaj z nizko močjo za identifikacijo mobilnih naprav ali amaterskih radijskih postaj.
- Ta izdelek je primeren za uporabo v bolnišnicah (profesionalnih zdravstvenih ustanovah), razen v okoljih v bližini aktivne VISOKOFREKVENČNE KIRURŠKE OPREME ali radiofrekvenčno izoliranih prostorih z MEDICINSKIMI SISTEMI za magnetnoresonančno slikanje, kjer je jakost ELEKTROMAGNETNIH MOTENJ zelo visoka.
- **OPOZORILO:**
Te opreme ne smete uporabljati poleg druge opreme ali na drugi opremi, saj to lahko privede do nepravilnega delovanja. Če se tovrstni uporabi ne morete izogniti, je treba to opremo in drugo opremo opazovati, da se prepričate, da delujeta normalno.
- Uporabljajte samo določene kable, da zagotovite optimalno delovanje z optimalnimi elektromagnetnimi motnjami.
- **OPOZORILO:**
Uporaba opreme, pretvornikov in kablov, ki jih ni določil ali dobavil vaš prodajni zastopnik, lahko privede do povečanja elektromagnetnih emisij ali zmanjšanja elektromagnetne imunosti te opreme, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- **OPOZORILO:**
Prenosno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo (vključno z zunanji napravami, kot so kabli anten in zunanje antene) se lahko uporablja najmanj 30 cm proč od kateregakoli dela detektorja, vključno s kabli, ki jih je določil vaš prodajni zastopnik. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja delovanja opreme.

1.3 Opombe o uporabi izdelka

Pri uporabi izdelka upoštevajte previdnostne ukrepe v nadaljevanju. V nasprotnem primeru lahko pride do težav in nepravilnega delovanja izdelka.

Pred uporabo

- Nenadno segretje prostora na hladnih lokacijah bo povzročilo kondenzacijo na izdelku. V tem primeru pred ekspozicijo počakajte, da kondenz izhlapi. Če boste izdelek uporabljali, ko je na njem še kondenz, lahko pride to težav. Kadar uporabljate klimatsko napravo, poskrbite za postopno zviševanje ali zniževanje temperature, da ne pride do razlik v temperaturi v prostoru in temperaturo izdelka. S tem boste preprečili kondenzacijo.

Med uporabo

- Detektorja ne uporabljajte v bližini naprav, ki proizvajajo močno magnetno polje. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do šuma ali artefaktov na slikah.
- Izogibajte se nepotrebnemu izpostavljanju pacientov, posebno otrok. Za podrobnosti glejte previdnostne ukrepe za zaščito pred sevanjem v priročniku za povezani generator rentgenskih žarkov.
- Priklopna postaja ni zaščitena (zatesnjena) pred tekočinami, kot so kri in zdravila v operacijski dvorani.
- Priklopno postajo uporabljajte v notranjih prostorih.
- Indikatorja pripravljenosti in IR-podatkovne komunikacijske enote ne nameščajte na tako mesto, kjer bi bila njena IR-podatkovna vrata usmerjena proti monitorju, reflektorju ali drugemu IR-podatkovni komunikacijski opremi z izjemo detektorja.

Razkuževanje in čiščenje

- Površine detektorja, ki so v stiku s pacientom, razkužite tako, da jih obrišete s krpo za razkuževanje, ki ste jo zmerno navlažili z razkužilom, denimo etanolom za razkuževanje.
- Detektor očistite tako, da ga obrišete s krpo, ki ste jo rahlo navlažili z vodo ali razredčenim nevtralnimi čistilom.

Drugo

- Tega izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z drugo opremo, kot so defibrilatorji ali veliki električni motorji, saj ti lahko povzročijo šum v napajanju ali nihanje napajalne napetosti. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja tega izdelka ali druge opreme.
- Ta izdelek lahko prične nepravilno delovati zaradi elektromagnetnega valovanja, ki ga povzročajo prenosni osebni telefoni, oddajno-sprejemne enote, radijsko vodene igrače itd. Poskrbite, da tovrstni predmeti, ki vplivajo na ta izdelek, ne bodo nikoli v bližini izdelka.
- Kadar detektorja dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijski sklop. V nasprotnem primeru lahko pride do prekomernega praznjenja baterij, kar lahko skrajša njihovo življenjsko dobo.

2 Uvod

Ta naprava je predvidena za digitalno rentgensko slikanje za radiografsko uporabo.

Lahko je vgrajena v rentgenske diagnostične sisteme, ki so opremljeni z enoto za obdelavo slik za ustvarjanje kliničnih slik.

Omogoča digitalno slikanje z zaznavanjem rentgenskih žarkov, ki grede skozi pacientovo telo, in vpadnega žarka na svoji površini.

Naprava ni predvidena za mamografijo.

3 Postopki delovanja

3.1 Priprava na uporabo detektorja

- 1 Napolnite baterijski sklop.**
- 2 Pritrdite baterijski sklop.**
 - i) Odstranite pokrov za baterijski sklop.
 - ii) Pritrdite baterijski sklop.
 - iii) Pritrdite pokrov za baterijski sklop.

3.2 Upravljanje detektorja

- 1 Vklopite detektor.**
- 2 Registrirajte detektor in vzpostavite povezavo z nadzornim sistemom.**

3.3 Prenehanje uporabe detektorja

- 1 Izklopite detektor.**

3.4 Seznam prikaza stanj detektorja

Način standardne sinhronizacije

Stanje detektorja	Indikatorji stanja	
	LED lučka za stanje vklopa ^{*1}	LED lučka za stanje READY
IZKLOPLJENO	Ne sveti	Ne sveti
VKLOPLJENO	Sveti	Ne sveti
Povezava vzpostavljena	Sveti	Utripa (samo 3 sekunde) ^{*2}
Preklop na stanje pripravljenosti za ekspozicijo	Sveti	Utripa
Stanje pripravljenosti za ekspozicijo	Sveti	Sveti
Stanje za izbiro detektorja (način spanja)	Sveti	Ne sveti
Napaka	Utripa	Utripa

*1 LED-lučka za stanje vklopa se spreminja glede na stanje napolnjenosti baterij.

*2 samo po vzpostavitvi povezave z detektorjem

3.5 Seznam lučk/utripanja/obvestilnih piskov indikatorja stanja pripravljenosti

Način standardne sinhronizacije

	Vzpostavitev povezave (registracija) je zaključena	Med stanjem pripravljenosti za ekspozicijo	Med ekspozicijo
		Čas začetka	Ko poteka rentgensko žarčenje
LED-lučka	2 LED-lučki utripata ^{*1} .	2 LED-lučki blago svetita.	
Zvok obvestila	Trojni pisk	Enojni pisk	Ni na voljo

*1 Stanje vklopa/izklopa se spremeni trikrat vsake 0,5 sekunde.

4 Odpravljanje težav

Simptom	Vzrok	Rešitev
LED-lučke za napajanje utripajo (v 1-sekundnih intervalih) in ekspozicija ni možna.	Baterije ne zagotavljajo napajanja.	Zamenjajte baterijski sklop z novim, popolnoma napolnjenim, in ponovno poskušajte izvesti ekspozicijo.

5 Vzdrževanje

Vzdrževanje in pregled

Če med pregledom opreme ali po njem odkrijete kakršnokoli težavo, ki je ne morete odpraviti sami, se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.

Dnevni pregled

Kabli

- (1) Prepričajte se, da kabli niso poškodovani in da plašči kablov niso natrgani v tolikšni meri, da bi bila notranjost kablov lahko izpostavljena.
- (2) Prepričajte se, da sta vtikača napajalnega kabla dobro priključena v vhodno električno vtičnico na izdelku in izhodno električno vtičnico.
- (3) Prepričajte se, da na nobenem pinu priključkov detektorja ni prekinitev ali kratkega stika.
- (4) Prepričajte se, da na terminalih priključka povezovalnega kabla ni prahu, umazanije ali olja.

Detektor

- (1) Prepričajte se, da ni ohlapno privitih ali manjkajočih vijakov.
- (2) Prepričajte se, da zunanost detektorja ni poškodovana ali deformirana.
- (3) Prepričajte se, da na priključku niše za baterijski sklop ni prahu ali tujkov.
- (4) Prepričajte se, da na priključku niše za baterijski sklop ni prekinitev ali kratkih stikov.
- (5) Prepričajte se, da na terminalih priključka za kabel ni prahu, umazanije ali olja.
- (6) Prepričajte se, da pokrov za baterijski sklop ni poškodovan ali zvit.
- (7) Prepričajte se, da guma na pokrovu za baterijski sklop ni poškodovana (tujki, raztrganine, razpoke itd.).

Po vklopu napajanja

- (1) Izvedite testno ekspozicijo.
Prepričajte se, da so zajete slike pravilno prikazane na zaslonu.

6 Specifikacije

6.1 Glavne specifikacije

Detektor

Okoljske zahteve:

Delovanje

Temperatura:	od 5 °C do 35 °C
Vlažnost:	od 30 % do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Atmosferski tlak:	od 613 do 1060 hPa

Shranjevanje (neodprto pakiranje)

Temperatura:	od 5 °C do 40 °C
Vlažnost:	od 30 % do 85 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Atmosferski tlak:	od 613 do 1060 hPa

Prevoz in shranjevanje (v pakiranjih na kraju nakupa)

Temperatura:	od –30 °C do 50 °C
Vlažnost:	od 10 % do 95 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Atmosferski tlak:	od 613 do 1060 hPa

Primerna mreža (druge naprave): 34, 40*, 52*, 60* Ip/cm (* priporočeno)
(Za 34 in 40 Ip/cm veljajo omejitve.)

Nazivno napajanje: od 9 do 12 V DC, 2,00 A

Dimenzije in teža

AR-C3543W:	pribl. 384 x 460 x 15,7 mm pribl. 3,1 kg (vključno z baterijskim sklopom)
AR-C4343W:	pribl. 460 x 460 x 15,7 mm pribl. 3,7 kg (vključno z baterijskim sklopom)

Baterijski sklop LB-4A

Vrsta:	litij-ionska baterija
Območje delovne temperature:	od 5 °C do 35 °C
Nazivna napetost:	11,1 V DC
Zmogljivost:	običajno 1660 mAh/najmanj 1600 mAh
Življenjska doba ciklov:	pribl. 300 ciklov (od popolne napolnjenosti do popolne izpraznjenosti)
Dimenzije in teža:	pribl. 93 x 162 x 7 mm (brez štrlečih delov) pribl. 160 g

7 Zakonsko predpisane informacije

7.1 Razvrstitev medicinske opreme

Vrsta zaščite pred električnim udarom

Stopnja zaščite pred električnim udarom

Oprema z notranjim napajanjem
Oprema razreda I, z razdelilcem za napajanje in priklopno postajo

Uporabljeni deli tipa B: detektor

7.2 Oznaka CE

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi:

Uredba (EU) 2017/745

Direktiva 2011/65/EU

Direktiva 2014/53/EU

Direktiva 2014/30/EU

Direktiva 2014/35/EU

7.3 Za Evropsko unijo

Obveščanje o resnih zapletih

O vsakem resnem zapletu (opredeljeno v členu 2(65) Uredbe (EU) 2017/745), do katerega je prišlo v zvezi z izdelkom, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.

Elektronska navodila za uporabo

Navodila za uporabo so na voljo na spletni strani, kjer si jih lahko stranke ogledajo ali si jih prenesejo.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Za podrobnosti se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.

7.4 EMD (elektromagnetne motnje)

Ta izdelek je primeren za uporabo v vseh ustanovah, ki niso stanovanja in niso neposredno priključena na javno nizkonapetostno napajalno omrežje, ki oskrbuje stanovanjske stavbe.

7.5 Podrobnosti o oznakah na izdelku



Enosmerni tok



Izmenični tok



Uporabljen del tipa B



Ta oznaka označuje splošne previdnostne ukrepe.



Glejte navodila za uporabo.



Neionizirajoče sevanje



Proizvajalec



Datum izdelave



Serijska številka



Ta oznaka označuje, da je treba po Direktivi o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) to opremo v Evropski uniji zbirati ločeno.



Ta oznaka označuje medicinski pripomoček, ki je v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

8 Sestavni deli izdelka

Sestavni deli so na voljo ločeno ali kot del kompleta.

AR-C3543W / AR-C4343W

(Enota: kosi)

Detektor

AR-C3543W

Detektor z ravno ploskvijo: AR-C3543W	1
Baterijski sklop: LB-4A	2

AR-C4343W

Detektor z ravno ploskvijo: AR-C4343W	1
Baterijski sklop: LB-4A	2

Razdelilec za napajanje: MB-4A (naprodaj ločeno, izbirno)

Razdelilec za napajanje	1
Napajalni kabel	1
Kabel vmesnika za rentgenski sistem	1

Priklopna postaja: DS-4A (naprodaj ločeno, izbirno)

Priklopna postaja	1
Napajalni kabel	1

Izbirni deli

Razdelilec za napajanje: MB-4A

Razdelilec za napajanje	1
Napajalni kabel	1
Kabel vmesnika za rentgenski sistem	1

Priklopna postaja: DS-4A

Priklopna postaja	1
Napajalni kabel	1

Vmesnik za rentgenski sistem: XB-1A

Škatla vmesnika za rentgenski sistem.....	1
AC adapter	1
Napajalni kabel.....	1
Kabel vmesnika za rentgenski sistem	1
Prevodnik za funkcionalno ozemljitev.....	1

Polnilnik baterij: BC-01

Polnilnik baterij	1
AC adapter	1
Napajalni kabel.....	1

Polnilnik baterij: BC-1A

Polnilnik baterij	1
Napajalni kabel.....	1

Baterijski sklop: LB-4A

Indikator stanja: SI-4A

Indikator stanja pripravljenosti: RI-3A

Sprimni (ježek) trakovi (trak s kljukicami, trak z zankami) (En par je že nameščen na izdelek)	3 pari
---	--------

Povezovalni kabel: WC-4A / WC-4A-2m

Priključni kabel za računalnik: CP-4A

9 Servisne informacije

Življenjska doba izdelka

Predvidena življenjska doba izdelka je največ sedem let ob ustreznih rednih pregledih in vzdrževanju.

Redni pregledi in vzdrževanje

Za zagotavljanje varnosti pacientov, delovnega osebja in tretjih oseb ter za ohranjanje delovanja in zanesljivosti izdelka poskrbite, da boste redni pregled izvedli vsaj enkrat letno.

Razpoložljivost nadomestnih delov

Za potrebe popravil bodo deli tega izdelka, ki zagotavljajo delovanje (deli, ki so nujno potrebni za delovanje izdelka) na voljo še 8 let po opustitvi proizvodnje.

Potrošni material

Naslednji potrošni material se lahko poslabša zaradi svojih značilnosti in strukture. Za nakup potrošnega materiala se obrnite na svojega prodajnega zastopnika.

- Baterijski sklop LB-4A (življenjska doba ciklov: pribl. 300 ciklov)
- Pokrov za baterijski sklop (interval zamenjave: pribl. vsaki 2 leti)

Tehnični opis

Za tehnični opis glejte uporabniški priročnik za ta izdelek.



Proizvajalec:

CANON INC.

9-1, Imaikami-cho, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8501, Japonska

Telefon: (81)-3-3758-2111

Datum revizije: 2024-02

BT8-2368-SL01

© CANON INC. 2024